



Система дистанционных пейджеров TURBOSKY AS-1 для оповещения клиентов (16 шт)

Технические характеристики:

Передачик имеет размеры 235x158x36 мм и изготовлен из ABS-пластика. Его мощность составляет 100 мВт, рабочая частота – 315 МГц, а максимальная дальность действия в открытой местности достигает 1000 метров. Питание осуществляется от источника DC 9V 1A. Устройство поддерживает обучаемый код, а срок службы кнопок рассчитан на 1 миллион нажатий. Водонепроницаемость отсутствует.

Приемник выполнен в размере 103x49x10 мм и также изготовлен из ABS-пластика. Он работает на частоте 315 МГц с чувствительностью около -106 дБ. Встроенный аккумулятор имеет напряжение 3.7 В и емкость 250 мАч, обеспечивая до 20 часов работы в режиме ожидания. Потребляемая мощность в режиме ожидания – 25 мВт. Дальность действия, как и у передатчика, составляет 1000 метров в открытой зоне. Устройство поддерживает три режима оповещения: звуковой, световой и вибрационный. Корпус имеет защиту от брызг воды.

Методы эксплуатации:

1. Программирование номера

(Примечание: на заводе эта процедура уже выполнена.)

При замене базы или страницы, после включения устройства необходимо снять рекламную наклейку, затем нажать и удерживать желтую металлическую кнопку. Когда загорятся две лампы справа, введите номер с клавиатуры и нажмите кнопку "CALL" в течение 5 секунд. Номер страницы изменится, и процесс завершится.

2. Включение и выключение питания

Для включения достаточно подключить устройство к источнику питания – страница активируется автоматически.

Для выключения поместите страницу на зарядную базу, введите "99" на клавиатуре и нажмите "CALL". Устройство отключится.

Важно выключать устройство в нерабочее время, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

3. Настройка времени звука, вибрации и света

При включенном устройстве снимите рекламную наклейку и нажмите желтую кнопку. Одна горящая лампа соответствует 8 секундам работы сигнала. Каждое последующее краткое нажатие увеличивает время на 8 секунд (максимум – 5 ламп, 40 секунд).

4. Отключение звука

При включенном устройстве снимите рекламную наклейку и несколько раз кратко нажмите желтую кнопку, пока все лампы не погаснут.

Заявление FCC:

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Оно не должно создавать вредных помех и обязано принимать любые помехи, включая те, которые могут нарушить его работу.

Несанкционированные изменения могут лишить права на эксплуатацию.

Оборудование тестировалось на соответствие требованиям для устройств класса В. Оно генерирует радиочастотные помехи, и при неправильном использовании может влиять на радиосвязь. В случае помех попробуйте: переориентировать антенну, увеличить расстояние между устройствами, подключиться к другой розетке или обратиться к специалисту.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: 12 МЕСЯЦЕВ

Больше информации об этом и других товарах TURBOSKY вы сможете найти на нашем официальном сайте, отсканировав QR-код:

